

MULTI-BAND RECEIVER MVT-5500

盗聴波306ch登録済

盗聴波を 一発“発見”

わかりやすい 日本語表示 & 使いやすいメニュー操作

盗聴器の発見から、航空・鉄道無線の受信、
災害時の情報収集まで、
幅広いニーズにお応えする、
高性能マルチバンドレシーバーMVT-5500。

広帯域 0.1～1300MHzをフルカバー

充実の受信機能！

カンタン受信！ ジャンル別メニュー

乗り物無線	タクシー／バス／航空／船舶／鉄道／高速道路
緊急無線	消防／防災行政／ライフライン／マスコミ
レジャー無線	アミューズメント／警備／レース／ワイヤレスマイク
ラジオ・テレビ	ラジオ／テレビ音声*
プライバシー無線	コードレス電話／盗聴波／赤ちゃんモニタ
取締り無線	カーロケ無線／取締り連絡波／レッカー業者
各種業務無線	簡易無線／業務無線／小エリア無線／特定小電力

*テレビ音声は2011年7月24日のアナログ放送終了以降、受信できなくなります。
※デジタル無線は聴くことができません。



MULTI-BAND RECEIVER MVT-5500

オープン価格 JANコード/4968543200546

盗聴波発見専用モード搭載

無線式盗聴器
周波数306ch
登録済

使いやすい
日本語表示&
メニュー操作

受信周波数
0.1~1300MHz
をフルカバー

盗聴波を一発“発見”

市販盗聴器の周波数306chを登録済み。
“盗聴”ボタンを押すだけで、室内に仕掛けられた盗聴器を探し出すことができます。
女性の方でも簡単に操作できます。

使いやすい日本語表示&メニュー操作

日本語表示によるメニュー操作で多彩な機能を簡単に操作できます。

- ◆買ってすぐに使えるジャンル別メニュー:航空無線、鉄道無線、警備無線などジャンル別に1,541chの周波数が登録されています。周波数がわからなくても、聞きたいジャンルをメニューから選択するだけで通信を聞くことができます。また、新たに見つけた周波数に名前(半角英数もしくは半角カタカナ)を付けて登録できます。
- ◆スクランブル機能を解読できる秘話解読機能:コードレス電話や特定小電力無線に採用されているスクランブル機能の受信に効果を発揮します。

■周波数指定の受信もラクラク

周波数を入力するだけで、その周波数に割り当てられた受信モードとステップを自動的に設定します(AUTOモード)。インターネットや雑誌などで調べた周波数を簡単に受信できます。

■双方向通信(同時通話)の受信に便利なデュープレックス機能

双方向通信の基地局側と移動局側の周波数をワンタッチで切り替えてモニターできます。

■キーロック機能

カバンやポケットの中での不意なボタン操作を防止します。

■SMA型アンテナコネクター採用

市販のアンテナをご利用になれます。

簡単操作! ~室内に仕掛けられた盗聴器を探す~

1. 調査する部屋の中で、CDなどの音楽を再生し、室内に常時音が出ている状況にする。
2. 盗聴ボタンを押す。

盗聴

3. 電波を受信したときには、本機のスピーカーから出ている音と、室内の音楽が一致するかを確認する。(一致する場合は盗聴器が仕掛けられている可能性があります)

《盗聴器が仕掛けられている可能性があるときには》

1. もう一度、盗聴ボタンを押す。 **盗聴**
2. アンテナの方向を変え、アラーム音の間隔が短くなる場所を探す。

コンセント、壁、置き時計など盗聴器が仕掛けられている可能性のあるものに、本機アンテナを近づけながら、アラーム音の間隔が短くなる場所・箇所を特定します。

〈アドバイス〉

- 無線を使っていない機器(蛍光灯、パソコン、テレビ、ファックス、電子レンジなど)からも副次的な電波が出ています。
- 盗聴器は無線式ではありません。また、無線式であっても発見できない場合があります。

簡単操作! ~エアバンドを聴く~ メニューから項目を選択するだけ

メニュー ボタンを押す



準備完了!

■仕様

受信周波数範囲	0.1~1300MHz	
受信モード	FM/WFM/AM	
受信感度	FM	
	30~470MHz	-12dBμ (12dB SINAD)
	470~830MHz	-9dBμ
	830~1000MHz	-4dBμ
	1000~1300MHz	0dBμ
	WFM	
	30~470MHz	-3dBμ (12dB SINAD)
	470~830MHz	0dBμ
	AM	
	0.53~2MHz	-3dBμ (10dB S/N)
	2~30MHz	-10dBμ
	30~470MHz	-6dBμ
選択度	AM/FM	
	15kHz以上	-6dB
	30kHz以下	-40dB
	WFM	
	180kHz以上	-3dB
	470kHz以下	-30dB

※電池でご使用になる場合は単3形アルカリ乾電池をお買い求めの上、ご利用ください。

周波数ステップ	1kHz~1MHz (18段階)
チャンネルメモリ	2,000ch (書き替え可能な1,541ch登録済み)
サーチバースメモリ	500ch
プライオリティチャンネル	1ch
サーチバンドメモリ	306ch登録済
バンクメモリ	最大50/バンク (ch数1~1901可変)
スキップスピード	約110ch/sec
サーチスピード	約110step/sec
電源	単3形乾電池×3本 (4.5V) / 外部電源 ACアダプター (12V出力) / シガープラグコード (オプション品: OP-5)
使用時間の目安	単3形アルカリ乾電池 約44時間 (1:5BSモード時) 約18時間 (音量15 バックライトOFFで連続受信時)
消費電流	待ち受け時 約70mA (TYP) 受信時 約115mA (TYP)
低周波出力	90mW以上 (DC4.5V/8Ω/10%重率時)
外部端子	イヤホン端子 (3.5φモノラル)
動作温度範囲	-10℃~+60℃
外形寸法	60 (W) × 120 (H) × 30 (D) mm (アンテナ等突起部除く)
重量	約230g (電池、ベルトクリップ含む)
付属品	ACアダプター (1) / ベルトクリップ (1) / 取扱説明書 (保証書)

ACアダプター付属

ご自宅での利用や長時間の連続受信に便利なACアダプターを付属。

このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、お近くのユピテル製品販売店または、下記弊社サービス窓口にご相談ください。

■お取扱方法についてのお問い合わせ

製品のご案内、お取り扱いに関する情報

お客様ご相談センター **0564-45-5599**

受付時間 10:00~18:00 月曜~金曜(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせ

受付時間 9:00~17:30 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288 東京 (03) 3769-2525
横浜 (045) 820-0681 名古屋 (052) 769-1601 金沢 (076) 221-2020 大阪 (06) 6386-2555
広島 (082) 230-1711 福岡 (092) 552-5351

株式会社 ユピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33

<http://www.yupiteru.co.jp/>



注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※製品の色等は印刷の都合上、実際と多少異なることがあります。

お問い合わせ・お買い求めに関するご質問は・・・